

UWAGI

1. Należy wykonać uziom otokowy obiektu Fe/Zn 30x4mm.
2. Przewód odprowadzający Fe/Zn Ø8mm połączyć z uziomem otokowym obiektu poprzez zacisk kontrolny.
3. Zaciski kontrolne wykonać jako śrubowe, skręcane montowane na wysokości 0,3m od poziomu gruntu w podtynkowych puszkach rewizyjnych o wym. 10x10x7 /cm/. Zaciski zabezpieczyć antykorozyjnie.
4. Po wykonaniu instalacji sprawdzić rezystancję uziomu otokowego. Rezystancja uziomu powinna być mniejsza lub równa 10 Ω.
5. Przewód odprowadzający - drut ocynkowany Ø8mm - układać pod warstwą ocieplenia w rurze elektroizolacyjnej z polietylenu ucieciowanego o grubości ścianki min. 3mm
6. Do instalacji odgromowej przyłączyć metalowe elementy tj. rynny, rury spustowe, drabinki, konstrukcje ogniw, ławy kominiarskie.

LEGENDA:

- ------ - bednarka FeZn 30x4 (otok)
- —— - drut ocynkowany ø 8mm
- - złącze kontrolne 4-otworowe
- - iglica odgromowa h=0,5m ponad komin

Branża	Architektura	RADECKA FIRMA PROJEKTOWO - WDROŻENIOWA mgr Renata Radecka	ul. Kopernika 7/53 07-410 Ostrołęka tel. (29) 691 1985
Faza	P.T. Skala 1:100		
Data	Lipiec 2016 r.		
Inwestor	Gmina Lelis z siedzibą Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.		
Adres bud.	Dz. nr: 354/4, 354/6, obręb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis.		
Nazwa projektu	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Nazwa rysunku	RZUT DACHU - instalacja odgromowa		
Projektant	mgr inż. Robert Wawrzyński nr upr. MAZ/0608/POOE/13		
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Samełko nr upr. MAZ/0151/PWOE/08	Rys. nr	E-5